



产品功能

可测量交流电压真有效值（TRMS）、直流电压、电阻、频率、电容、温度、通断测试、NCV、二极管测量等。

产品特点

1. 便携式 6000 计数自动量程数字多用表，结构精巧、操作容易、携带方便，是电工电子测量之理想工具。
2. 大液晶屏显示，方便用户在黑暗的场所读出测量值。
3. 具有自动关机、数据保持、照明灯等功能。

技术规格

电 源	DC3V, 7 号碱性干电池 (LR03 1.5V×2)	
显示模式	4 位 LCD 显示, 最大显示: 5999, 显示域: 52mm×67mm	
电压测量	量程: DC 6V/60V/600V/1000V	±(0.8%+3)
	量程: AC 6V/60V/600V/750V	±(1.0%+3)
电阻测量	量程: 600 Ω/6k Ω/60k Ω/600k Ω/6M Ω/60M Ω	±(1.2%+3)
电容测量	量程: 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF	±(4.5%+5)
频率测量	量程: 6Hz/60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6Mhz	±(0.1%+3)
温度测量	量程: -20℃~1000℃	±(5.0%+4)
NCV 功能	有	
照明灯	有	
数据保持	有	
通断测量	有	
二极管测量	有	
自动关机	开机后, 约 14 分钟内无动作时, 自动关机	
溢出显示	超量程溢出功能: 显示 “OL”	
过载保护	有	
输入阻抗	约为 10M Ω	
电池电压	当电池不足指示 “  ” 显示, 提醒更换电池	
仪表尺寸	142mm×70mm×20mm	
仪表质量	约 0.3kg (含附件)	
工作温度	0℃~40℃ (<80%RH, <10℃时不考虑)	
储存温度	-10℃~60℃ (<70%RH, 取掉电池)	
随机附件	仪表: 1 件; 表笔: 1 付; 温度探头: 1 条; LR03 电池: 2 节; 工具包: 1 个	